ETIQUETAS DE ACRÍLICO

NOTA: Todas as Etiquetas Serão Fixadas Presas a Uma Moldura de Madeira, Ferro ou Alumínio

TIPO	Nº LINHAS	Nº ETIQ.	TEXTO
1	5	1	SELEÇÃO MANUAL
		2	1P - BASP-05,X50
		M2	2P - BASP-05,X50
		3	3P - BASP-05,X54
		4	4P - BASP-05,X54
2A	1	1	QE-CAG-01
		2	220V/3Ø+PE/60Hz

Nº ETIQ.	TEXTO
1	SELEÇÃO MANUAL
P1	BASD-01,X50
M1	BASD-02,X50
P2	BASD-01,X53

Nº ETIQ.	TEXTO

Nº ETIQ.	TEXTO

CLIENTE: | TÍTULO: QUADRO ELÉTRICO QE-CAG-01 | OBRA: | FOLHA Nº 1/16

LISTA DE MATERIAIS

ITEM	QTD.	UNI.	NOMENCLATURA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	MODELO	FABRICANTE	OBS.
01	01	PÇ	MÓDULO 1	PAINEL ELÉTRICO (2200x600x800)mm	PP-2200	PRESS MAT	C/ FECHO YALE
02	01	PÇ	MÓDULO 2	PAINEL ELÉTRICO (2200x1200x800)mm	PP-12120	PRESS MAT	C/ FECHO YALE
03	01	PÇ	SUP.	SUPORTE PARA PAINEL	---	PRESS MAT	
04	01	PÇ	---	MANIPUL. INTERNA. PRELOMADA	22XN/S	SCHNEIDER	
05	08	PÇ	1131 e 1631	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR (80A)	3KB80-2BB04	SCHNEIDER	
06	24	PÇ	DF1 e DF1/F2 e 3RT2/F2 e 3RT3	FUSÍVEL 50TM 78kA 50 (80A)	3NE8 020-1	SIEMENS	
07	24	PÇ	---	BASE P/ FUSÍVEL 50TM 78kA 50	3NH3 050-2	SIEMENS	
08	01	PÇ	DJ1	DISJUNTOR TRIPOLAR (32A)	3RV1 031-1	SIEMENS	
09	01	PÇ	DJ2	DISJUNTOR TRIPOLAR (25A)	3RV1 021-1	SIEMENS	
10	02	PÇ	SUP.DJ2	DISJUNTOR UNIPOLAR (25A)	5SV1 102-7	SIEMENS	
11	12	PÇ	1241 e 3RA12/AM22 e 3RE2	CONTATOR AUXILIAR 80AMA 220V/60Hz 4NA	CAC-4NA22M7	SCHNEIDER	
12	06	PÇ	1242 e 3RA12/AM31	CONTATOR AUXILIAR 80AMA 220V/60Hz 3NA+2NF	CAC-4NA22M7	SCHNEIDER	
13	01	PÇ	---	BLOCO DE CONTATO 80A P/ CONTATOR	LAT-4NA02	SCHNEIDER	
14	01	PÇ	---	BLOCO DE CONTATO 80A P/ CONTATOR	LAT-4NA02	SCHNEIDER	
15	01	PÇ	CI	BLOCO DE CONTATO 80A P/ CONTATOR	LAT-4NA40	SCHNEIDER	
16	01	PÇ	TC	TRANSFORMADOR DE CORRENTE PRIMÁRIO 200A SECUNDÁRIO 220V/100VA E 220V/400VA 60Hz	5SHDA	PHILCO	
17	04	PÇ	1151 e 1651	SOFT-STARTER 380V/50Hz	MCS 200-015-T4-CV2	SANTOS	
18	04	PÇ	2151 e 2651	SOFT-STARTER 380V/50Hz	MCS 200-015-T4-CV2	SANTOS	
19	08	PÇ	1411 e 1461	VALV. DE VARREDURA	1000-1461-1	JOHNSON CONTROLS	
20	01	PÇ	A	AMPERÍMETRO DIGITAL 250A/5A (140x60)mm COM ALIMENTAÇÃO DE CONTROLE 220V/50Hz	DD-48	KRON	
21	01	PÇ	V	VOLTÍMETRO DIGITAL 600V (140x60)mm COM ALIMENTAÇÃO DE CONTROLE 220V/50Hz	DV-48	KRON	
22	01	PÇ	SA	CHAVE COMUTADORA P/ AMPERÍMETRO	AC10B.DG.000	KRON	
23	01	PÇ	SV	CHAVE COMUTADORA P/ VOLTÍMETRO	AC10B.DG.000	KRON	
24	01	PÇ	TP	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 220x/5A	4TA 14	KRON	
25	01	PÇ	---	SINALIZADOR (BRANCO)	4PL2R	KACON	
26	08	PÇ	1121 e 1621	SINALIZADOR VERMELHO	4PL2V	KACON	
27	08	PÇ	1142 e 1642	SINALIZADOR AMARELO	4PL2Y	KACON	
28	08	PÇ	1122 e 1622	SINALIZADOR VERDE (Ligado) 110V	4PL2G	KACON	
29	08	PÇ	1161 e 1661	BOTÃO DE COMANDO VERMELHO 1NF	4PB01	KACON	
30	04	PÇ	1151 e 1651	CHAVE COMUTADORA PRETA 3 POSIÇÕES FIXAS 3NA	4DB30	KACON	
31	04	PÇ	1531 e 1831	CHAVE COMUTADORA PRETA 3 POSIÇÕES FIXAS 4NA	4DB40	KACON	
32	01	PÇ	BFL	BOTÃO DE COMANDO PRETO 1NA	4PB10	KACON	
33	01	PÇ	1171/1172	CONTROLADOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO	CM-UNIVERSAL-2	KRAL-ELSTER	
34	01	PÇ	---	CONJUNTO DE VEDAÇÃO COMPLETO 220V/60Hz	MS 3131	UNIREF	
35	02	PÇ	01.02	CONJUNTO DE VEDAÇÃO COM FILTRO	MS 3132	UNIREF	
36	74	PÇ	RB	BORNE (Cobre)	SAK-2,5 EN	JNG	
37	12	PÇ	RB	BORNE (Cobre)	SAK-10 EN	JNG	
38	12	PÇ	RB	BORNE (Cobre)	SAK-16 EN	JNG	
39	01	PÇ	RB	TAMPA "U" BORNE (Cobre)	WF 2N	JNG	
40	01	PÇ	RB	TAMPA "U" BORNE (Cobre)	WF 4N	JNG	
41	01	PÇ	RB	TAMPA "U" BORNE (Cobre)	WF 6N	JNG	
42	02	PÇ	RB	PONTE P/ BORNE	EW35	JNG	
43	08	PÇ	---	ISOLADOR 2KV/60x25mm ROSCA M8	---	EBRO	
44	01	PÇ	---	PORTA-DOCUMENTOS	A5	UNIREF	
45							
46							
47							
48							

CLIENTE: | TÍTULO: QUADRO ELÉTRICO QE-CAG-01 | OBRA: | FOLHA Nº 2/16

SIMBOLOGIA

SÍMBOLOS	NOMENCLATURA	DESCRIÇÃO
	DJG	DISJUNTOR TRIPOLAR GERAL
	CS	CHAVE SECCIONADORA
	DJ	DISJUNTOR TRIPOLAR
	DJ	DISJUNTOR BIPOLAR
	DJ	DISJUNTOR UNIPOLAR
	DJC	DISJUNTOR UNIPOLAR DE COMANDO
	SA	CHAVE SELETORA DE AMPERÍMETRO
	SV	CHAVE SELETORA DE VOLTÍMETRO
	BL	BOTÃO LIGA
	BD	BOTÃO DESLIGA
	BTL	BOTÃO DE TESTE DE LÂMPADA
	NA	CONTATO AUXILIAR NORMALMENTE ABERTO
	NF	CONTATO AUXILIAR NORMALMENTE FECHADO
	S	CHAVE COMUTADORA
	C	CONTATOR
	CN	CHAVE DE NÍVEL
	H	LÂMPADA DE SINALIZAÇÃO
	C	BOBINA DO CONTATOR
	CA	BOBINA DO CONTATOR AUXILIAR
	F	FUSÍVEL
	TC	TRANSFORMADOR DE CORRENTE
	TP	TRANSFORMADOR DE COMANDO
	PE	TERRA

SÍMBOLOS	NOMENCLATURA	DESCRIÇÃO
	A	AMPERÍMETRO
	V	VOLTÍMETRO
	M	MOTOR TRIFÁSICO
	QC	PAINEL DE CONTROLES
(nn)		NÚMERO DA ANILHA
		BORNE DE FORÇA
		BORNE DE COMANDO
		BORNE DO PAINEL DE CONTROLES
		BORNE DO CHILLER
	VI	VENTILADOR P/ O PAINEL
	PT	PRETO
	VM	VERMELHO
	VD	VERDE
	BC	BRANCO
	CI	BLOCO DE CONTATO INSTANTÂNEO P/ CONTATOR

CLIENTE: | TÍTULO: QUADRO ELÉTRICO QE-CAG-01 | OBRA: | FOLHA Nº 3/16

QUADRO ELÉTRICO

QE-CAG-01

				ESCALA	QUADRO:	
				INDICADA		
				FOLHA	TÍTULO: QUADRO ELÉTRICO QE-CAG-01	
				01/16		
DESENHO: INICIAL	REV-01/P-02/09/21	DESEN.	VERIF.	APROV.	DATA	ENGRO

A3425B1DE001RD

CLIENTE: | TÍTULO: QUADRO ELÉTRICO QE-CAG-01 | OBRA: | FOLHA Nº 4/16

LAY-OUT QE-CAG-01



CLIENTE: | TÍTULO: QUADRO ELÉTRICO QE-CAG-01 | OBRA: | FOLHA Nº 5/16



CLIENTE: | TÍTULO: QUADRO ELÉTRICO QE-CAG-01 | OBRA: | FOLHA Nº 6/16

ETIQUETAS DE ACRÍLICO

NOTA: Todas as Etiquetas Serão Fixadas Presas a Uma Moldura de Madeira, Ferro ou Alumínio

TIPO	Nº LINHAS	Nº ETIQ.	TEXTO
1	5	3	VOLTÍMETRO
		4	AMPERÍMETRO
2	1	5	SELETORA
		6	VOLTÍMETRO
		7	TECLA 2 FIXA
		8	TEL EXPANSÃO
		9	TECLA
		10	BASP-02
		11	TECLA
		12	BASD-02
		13	BASP-02
		14	LIGADO
		15	BASP-02
		16	LIGA
		17	BASP-02
		18	DESLIGA
		19	BASP-02
		20	BASD-01
		21	DESLIGA
		22	BASP-01
		23	MIN. DESL. AUT.
		24	BASD-02

Nº ETIQ.	TEXTO

Nº ETIQ.	TEXTO

CLIENTE: | TÍTULO: QUADRO ELÉTRICO QE-CAG-01 | OBRA: | FOLHA Nº 7/16



CLIENTE: | TÍTULO: QUADRO ELÉTRICO QE-CAG-01 | OBRA: | FOLHA Nº 8/16



CLIENTE: | TÍTULO: QUADRO ELÉTRICO QE-CAG-01 | OBRA: | FOLHA Nº 9/16



CLIENTE: | TÍTULO: QUADRO ELÉTRICO QE-CAG-01 | OBRA: | FOLHA Nº 10/16



CLIENTE: | TÍTULO: QUADRO ELÉTRICO QE-CAG-01 | OBRA: | FOLHA Nº 11/16



CLIENTE: | TÍTULO: QUADRO ELÉTRICO QE-CAG-01 | OBRA: | FOLHA Nº 12/16